ООО "Секрет-Сервис", (495)221-06-54
www.secrets.ru

ООО ”СКБ ТЕЛСИ”

Абонентское устройство телефонной связи

GC-5002T1 *Этикетка*

(*версия* ***02/16)*** *г. Москва*

1. Назначение

Абонентское устройство телефонной связи серии **GC-5002T1** предназначено для совместной работы с пультами селекторной связи серий **GC-1000** и **GC-3000,** а также с различными типами АТС в системах оперативно-диспетчерской связи**,** имеющих режим **"**горячая линия**".**

Также абонентское устройство **GC-5002T1** может использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения объектов **4** и **5** категорий**,** при этом обеспечивая и обратную связь зон оповещения с диспетчерской**.**

Абонентское устройство **GC-5002T1** соответствует ГОСТУ Р **53325-2012** и техническим условиям ТУ **4371-007-95980952-2015.**

2. Основные характеристики GC-5002T1

Абонентское устройство представляет собой телефонный аппарат-трубку без номеронабирателя **(**аппарат ЦБ**).** Устройство выполнено в пластиковом корпусе и предназначено для настенного крепления**.** Аппарат имеет светодиод**,** который горит после поднятия трубки**.**

На корпусе аппарата размещена кнопка с символом ключа**.** Кнопка может быть использована для замыкания линии **(**в пультах серий **GC-1000 (**кроме **GC-1036D)** и **GC-3000** для подачи вызова на пульт требуется кратковременно замкнуть линию**).**

Аппарат имеет мелодичный сигнал вызова**.**

Вызывное устройство аппарата может работать в двух режимах**:**

- включаться при поступлении индукторного вызова при работе с пультами серии **GC-1036D** или АТС **(**режим вызова **1);**

- включаться при подаче от пультов серий **GC-1000 (**кроме **GC-1036D)** и **GC-3000** на линию напряжения более **12**В **(**режим вызова **2).**

Аппарат предназначен для настенного крепления**,** поэтому не имеет линейного шнура **(**линия подключается к клеммам**,** размещенных на корпусе аппарата сзади**).**

Основные технические данные**:**

Питание от абонентской линии **- 24-60**В

Ток потребления **-** не более **40** мА

Уровень звука **-** не менее **68** Дб

Дальность**/**сопротивление линии связи**:**

- для АТС **«Panasonic»** **- 3**км **/ 600** Ом**;**
- для АТС **«**Регион **-120**ХТ**»** **- 20**км **/ 4** кОм**;**
- для пультов серий **GC-1000 (**кроме **GC-1036D)** и **GC-3000** **- 300**м **/ 60** Ом**;**
- для пультов серии **GC-1036D** **- 1000**м**/200** Ом**;**

Рабочая температура **-** от **5** до **40** град**.** С

Габаритные размеры **- 215**х**73**х**60** мм

Масса **- 340** г**.**

3. Монтаж абонентского устройства GC-5002T1

Для совместной работы с пультами селекторной связи серий **GC-1000 (**кроме **GC-1036D)** и **GC-3000** установите две перемычки**:** между клеммами **4** и **5**

и между клеммами **1** и **2.** Подключите двухпроводную линию к клеммам **5** и **6** без соблюдения полярности**.**

При совместной работе с пультами серии **GC-1036D** или АТС убедитесь в отсутствии перемычек и подключите двухпроводную линию к клеммам **5** и **6** без соблюдения полярности**.**

4. Порядок работы

- При поступлении вызова поднимите трубку и говорите**.**
- Для подачи вызова на пульты серий **GC-1000 (**кроме **GC-1036D)** и **GC-3000** поднимите трубку и кратковременно **(2-3** секунды**)** нажмите кнопку с символом ключа**.**
- Для отключения от пульта по окончании разговора также нажмите на кнопку и повесьте трубку на корпус**.**
- Для подачи вызова на пульты серии **GC-1036D** или АТС достаточно только поднять трубку**.**
- Для отключения по окончании разговора повесьте трубку на корпус**.**

5. Комплект поставки

В комплект поставки входит**:**

- Абонентский аппарат**-**трубка **- 1**шт**.**
- Монтажная планка **- 1**шт**.**
- Саморез **3**х**20** **- 2**шт**.**
- Этикетка **- 1**шт**.**

6. Условия установки и эксплуатации

Абонентское устройство предназначено для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от **+5°** до **+45°**С и влажности не более **80%.** После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время**,** перед включением рекомендуется выдержать изделие **3** часа при комнатной температуре**.**

Оберегайте изделие от попадания влаги**,** ударов**,** вибрации**,** не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах**,** подверженных попаданию прямых солнечных лучей**.** Срок службы изделия не менее **5** лет**.**

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия **- 24** месяца со дня продажи**.** Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов**,** произошедших по вине Изготовителя**.** Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия**.**

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и**/**или конструкцию изделия**,** не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия**.**

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя**,** необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа**,** принятия мер в производстве и ремонта изделия**.** Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа**.**

Адрес предприятия**,** осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт**: 117105,** г**.** Москва**,** Варшавское шоссе**,** дом **25**А**,** строение **1,** офис № **22**Ц**,** телефоны**: (495) 730-55-72, 737-62-88,** ООО **«**СКБ ТЕЛСИ**».**

8. Свидетельство о приемке

Изделие **“ GC-5002T1”** соответствует действующим на предприятии**-**изготовителе техническим условиям**,** удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации**.**

ООО **«**СКБ ТЕЛСИ**»**
Тел**/**факс**.(495)730-55-72 , info@telsi.ru, www.telsi.ru**

ООО "Секрет-Сервис", (495)221-06-54
www.secrets.ru